



Aktivierung der persönlichen VMS sowie Einrichtung und Änderung des Passwortes

1. Schritt „Aktivierung der persönlichen VMS“

Aufrufen des VMS (Voice-Mail-Servers)

Um den VMS anzurufen wählen Sie **75**.

Jetzt werden Sie aufgefordert Ihre Code-Nummer einzugeben.

Die Code-Nummer ist Ihre 4 oder 5 stellige interne Durchwahl / Nebenstelle z.B. 12345

Durchwahl wählen und mit * abschließen.

Als nächstes werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben.

Hierfür geben Sie bitte das Ihnen zugewiesene 6-stellige Passwort ein und beenden die Eingabe wiederum mit * .

2. Schritt „Einrichtung und Änderung des Passwortes“ (persönliches Passwort)

Wie in unserer E-Mail bereits erwähnt, muss aus Sicherheitsgründen das zugewiesene 6-stellige Passwort umgehend geändert werden.

Darüber hinaus muss das persönliche Passwort regelmäßig spätestens alle 3 Monate geändert werden.

Hierfür gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wählen Sie in der Menüauswahl die Sonderfunktionen mit der Ziffer 8.

Um das Passwort zu ändern wählen Sie in der Menüauswahl die Ziffer 4.

Nun geben Sie bitte Ihr persönliches, mindestens 6-stelliges Passwort ein und beenden die Eingabe wiederum mit * .

Jetzt ist Ihr persönliches Passwort geändert!

Für die regelmäßige Änderung des persönlichen Passwortes gehen Sie bitte wie zuvor beschrieben vor!

Sollten Sie Ihr persönliches Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich über das SHD-System bei der Fernmeldetechnik.

Für weitere Fragen steht Ihnen die Fernmeldetechnik unter der Rufnummer 2255 gerne zur Verfügung.



Merkblatt zur Handhabung des Voice- Mail- Servers (VMS)

Wenn für Ihre Nebenstelle ein VMS-Service eingerichtet wurde, müssen Sie die folgenden Einstellungen durchführen, um die VMS zu benutzen: aufsprechen bzw. bearbeiten einer persönlichen Ansage (Hinweistext aufsprechen)

Zum Aufsprechen einer persönlichen Ansage sind folgende Schritte erforderlich:

Aktion	Bemerkung
heben Sie den Hörer ab	alternativ über Freisprechen oder Headset
wählen Sie 75	Rufnummer des Voice Mail Servers
geben Sie ihre „Code-Nummer“ ein:	Code Nummer = Nebenstellenummer
bestätigen Sie mit *	
geben Sie ihr 6 stelliges Passwort ein:	es gibt keine 4 stelligen Passwörter mehr
bestätigen Sie mit *	
wählen Sie "Sonderfunktionen" 8	
wählen Sie "persönliche Ansagen" 7	
geben Sie die Nummer Ihrer persönlichen Ansage ein 1-9	sie können insgesamt bis zu 9 persönliche Ansagen speichern
zum Aufnehmen einer Ansage wählen Sie 1	während der Aufnahme können sie mit 1 anhalten
zum Beenden der Aufnahme wählen Sie *	Sprachinfo "Ihre Ansage ist gespeichert"

existiert unter dieser Nr. bereits eine Ansage haben sie folgende Optionen:	
- zum Anhören der Ansage wählen Sie 3	während der Wiedergabe können Sie mit 3 anhalten
- zur Neuaufnahme wählen Sie 1	während der Aufnahme können sie mit 1 anhalten
- zum Löschen der Ansage wählen Sie #	
- zum Beenden der Funktion wählen Sie *	Sprachinfo "Ihre Ansage ist gespeichert"
legen Sie den Hörer auf	

Menü / Grafik des Voice- Mail- Servers (VMS)



